

M5A130(Z6)

Amplificador de linha de 100V multi-entrada



● DESCRIÇÃO

- Os amplificadores M5A130 e M5A130Z6 são amplificadores de 5 entradas de linha de 100V destinados às utilizações que implicam centrais sonoras simples, mesmo que seja necessária chamada por zonas (modelo de sufixo Z6)

● APLICAÇÕES

- Lojas
- Escritórios
- Aeroportos
- Estações rodoviárias
- Estações Ferroviárias
- Centros Comerciais

● CARACTERÍSTICAS

- 5 entradas (3 microfones e 2 linhas) misturáveis e com prioridade automática à voz
- Saídas de 4-16 Ω , 70V, 100V
- Controle de graves e agudos

- Indicador de nível
- Protecção incorporada contra falhas da linha (com indicação de curto-circuito) e alta temperatura
- Possibilidade de trabalhar a 24VDC
- Selector de 6 zonas no modelo M5A130Z6

● ESPECIFICAÇÕES

- Potência 130W (100W a 24VDC)
- Saída 4-16 Ω /70/100V
- Resposta Freq. 120Hz-15kHz
- Microfones -34dBu 600 Ω
- Linhas 0dBu 10k Ω
- Distorção 0.5% 1kHz 50W
- Ruído <-73dB
- Controles ton. \pm 10dB 100Hz/12kHz
- Mute 30dB upon MIC1
- Dimensões 483 (C)x89(A)x435(F)
- Consumo 320/216(230VAC/24VDC)
- Peso 12.5Kg
- IP 23
- Temperatura 0-40°

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net